



Part of Consilium Safety

Centrale Rilevazione Incendi Indirizzata 7000M

La centrale **7000M** è un prodotto tecnologicamente avanzato per soddisfare le richieste tecniche più esigenti. Può essere personalizzato mediante l'utilizzo di moduli di interfaccia e permette:



- Facile e Flessibile procedura di installazione;
- Da 2 a 10 Loop indirizzati per ogni centrale
- N.2 Loop di Serie
- Possibilità di aggiungere fino a 4 schede loop per raggiungere la capacità massima di 10 Loop per sistema
- Certificata EN54-2/4/13.

La centrale è disponibile anche nella versione con Stampante. Codice Prodotto- Part Number: 7000M-P

Codice Prodotto: 7000M
Codice Prodotto: 7000M-P

Certificazioni:



Specifiche Tecniche:

Numero dispositivi indirizzabili per loop	Fino a 210
Numero Massimo dispositivi indirizzabili per centrale	Fino a 2,100
Numero Moduli loop per Centrale	fino a 5 (totale 10 Loop)
Numero Moduli loop per Sistema (più centrali interfacciate)	Fino a 64
Numero moduli BIO per centrale	Fino a 5
Numero dispositivi indirizzati per Sistema (più centrali interfacciate)	fino a 13,440
Zona di Rilevazione	Può contenere fino a 32 rilevatori su loop, input allarme e/o pulsanti di allarme incendio
Zona di Rilevazione per Centrale/Sistema	fino a 1,023 / 30 per loop
Modalità Settimanale, Giorno/notte configurabile	sCambio logica e sensibilità sensori, impostazione ritardi allarme
Zone di Allarme per Centrale/Sistema	fino a 1,023 / 30 per loop
Zone di Protezione per Centrale/Sistema	fino a 1,023 / 30 per loop
Rete di interfaccia fra centrali	CAN ridondante che supporta fino a 16 centrali e fino a 13,440 sensori
Numero Massimo di Sirene Indirizzate e Convenzionali	Fino a 35 per Loop, Fino a 350 per centrale con sirene collegate su loop e su zona convenzionale
Logica di Attivazione Allarme	CI Modalità A (Attivazione in caso di rilevazione incendio da parte di due sensori nella stessa zona) CI Modalità B (Attivazione in caso di rilevazione incendi da parte di due zone distinte) CI Modalità C (Rilevazione incendio con tempo di ispezione)
Timer attivazione allarme	fino a 9,999 (può essere rimosso dalla programmazione con livello di accesso 4)

Via dell'Artigianato, 51, 50056
Montelupo Fiorentino FI

E&OE

For more information contact our office in Italy
Telephone: +39 0571 173 8930
www.consiliumssafety.com, info.it@consiliumssafety.com

10-10-1008-0100

Registro Eventi	Fino a 10,000
Uscite configurabili per dispositivi di protezione incendi (uscite indirizzate)	Indicazione attivazione tramite LED Ingresso per la ricezione di segnale di attivazione da parte di dispositivo di protezione
Altre Caratteristiche	<p>le zone di allarme e le zone di protezione possono essere attivate da qualsiasi zona di rilevamento (una zona di rilevamento non può attivare due zone di allarme)</p> <p>Il suono delle sirene può essere configurato con stato di allarme e preallarme (stato di avviso) per ogni zona di allarme.</p> <p>Uscita verso dispositivi di allarme incendio</p> <p>Conferma segnale in ingresso da apparecchiature di allarme incendio</p> <p>Monitoraggio guasti apparecchiature di protezione antincendio (in/out)</p> <p>Ritardo per uscite, modalità giorno/notte</p> <p>Allarme di guasto dai sensori o su linea</p> <p>Allarme Perdita alimentazione</p> <p>Allarme di guasto per mancata attivazione dispositivi di protezione esterni</p> <p>Disabilitazione sensori/zone/loop</p>