



Part of Consilium Safety

Модулна пожароизвестителна централа 7000М



Адресируем панел **7000М** е проектиран да покрие всяко професионално решение за пожароизвестяване, снабден с:

- Съвременна процедура за инсталиране и гъвкава настройка
- Възможност за работа с 2 до 10 адресируеми контура
- Доставка се с 2 адресируеми контура
- Добавете до още 4 модула, за да увеличите капацитета на панела до максимум 10 адресируеми контура
- Сертифициран по EN54-2/4/13

Продуктът се предлага и с принтер – Арт. номер: 7000М-Р

Арт. номер: 7000М
Арт. номер: 7000М-Р

Сертификати:



Технически характеристики

Брой адресируеми устройства на контур	до 210 бр.
Брой адресируеми устройства на панел	до 2,100 бр.
Брой модули за разширение на адресируемите контури	до 5 (общо 10 адресируеми контура)
Общ брой на адресируемите контури в мрежа	до 64
Брой Входно/Изходни (ВІО) модули за разширение в централата	до 5 бр. на панел (*1бр. вкл. ВІО модул)
Общ брой на поддържаните адресируеми устройства в система	до 13,440 бр.
Пожароизвестителни DZ зони	Може да включва до 32 адресируеми детектора, пожарни входи и/или адресируеми ръчни пожароизвестители
Пожароизвестителни DZ зони на панел / система	до 1,023 / 30 на адресируем контур
Програмируема функция "Календар" (режим Ден/Нощ)	sensitivity and logic change to detectors, delays change in alarm zones
Алармени зони на панел / система	до 1,023 / 30 на контур
Противопожарни зони на панел / система	до 1,023 / 30 на контур
Мрежова свързаност	Двойно подсигурана CAN мрежова свързаност, поддържа до 16 бр. панели и до 13,440 адреса.
Максимален брой адресируеми и конвенционални сирени	до 35 бр. на адресируем контур, до 350 бр. на панел
Взаимозависимости при повече от едно известие за пожарна тревога	mun A (двойно задействане на детектор/и от зона)
	mun B (двойно задействане на зони)
	mun C (задействане с време на разузнаване)
Брояч на пожарите	до 9,999 (може да бъде нулиран при ниво 4)
Архив със събития	10,000 събития

Изходи към противопожарни съоръжения (агресируем изход)	Светодиодна индикация при активация Вход за потвърждение на получен сигнал към противопожарно съоръжение и светодиодна индикация
Други функции	<p>Независимо задействане на всяка Алармена и Противопожарна зони (Пожароизвестителна Зона не може да задейства две Алармени зони)</p> <p>Състояние на предпожар за всяка Алармена зона</p> <p>Изход към пожаросигнални устройства/ сирени</p> <p>Вход за потвърждение на изпратен сигнал за пожарна тревога</p> <p>Контрол за повреда към противопожарни съоръжения</p> <p>Времезакъснения на изходи, режим Ден/Нощ</p> <p>Повреди от пожароизвестителни адреси</p> <p>Откриване на пълна загуба на електрозахранване</p> <p>Контрол за повреда на изход за предаване на повреда</p> <p>Забрана и Тест на агресируеми устройства и зони</p>